

## Sinus Wechselrichter SE 400 12/230V

Material-Nr. 6000013813 | Matchcode: EL WR 400 | EAN Code: 4045294897666



- » Eingangsspannung 10 - 15,5 VDC
- » Ausgangsspannung 230 VAC 50 Hz
- » reine Sinuswelle
- » Ausgangsleistung 400 W / 460 VA 1 Min.
- » Spitzenleistung 800 Watt (kurzzeitig 1 Sec.)

### Materialien & Farbe

Material:	Aluminium
Farbe:	Blau

### Abmessungen

Außenmaße:	187 x 150 x 68 mm
------------	-------------------

### Technische Daten

Gewicht:	1,22 kg
IP Schutzart:	20
Spannung in Volt:	12 230

### Konformität

EMV-Konformität:	Ja
ECE-Prüfzeichen:	E13 R10-05 14279

## Sinus Wechselrichter SE 400 12/230V

Material-Nr. 6000013813 | Matchcode: EL WR 400 | EAN Code: 4045294897666

### Beschreibung

Der Wechselrichter ist mit einer Ausgangsleistung von 400 W bestens geeignet zum Betrieb kleinerer Elektrogeräte wie Laptops, TV, Smartphones, Tablets oder Ladegeräten für Akkuwerkzeugen geeignet. Der Wechselrichter erzeugt aus einer Eingangsspannung von 10 - 15,5 VDC eine Ausgangsspannung von 230 V / 50 Hz in reiner Sinus-Form in 50 Hz.

Der Eingang des Wechselrichter ist geschützt gegen:

- Verpolung
- Unter- und Überspannung

Ausgangsseitig verfügt er über Schutzeinrichtungen gegen:

- Kurzschluss
- Überlast
- Übertemperatur

Mit dem Wechselrichter können Sie auch ohne Netzanbindung Elektrogeräte im Fahrzeug verwenden, wodurch Sie Ihr Fahrzeug als mobile Werkstatt vollkommen ausnutzen können.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Abbildungen ähnlich, Dekomaterial nicht enthalten.  
Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 29.12.2023